



R-4TBM/5

Best.-Nr.: 0259841

PRODUKTINFOS

UHF-PLL-Taschensender

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (± 15 dB)
- Lock-Funktion
- 6-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

tools4music 02/2019

„Qualitativ auf der Ebene der JSS-4B-Handsender. Der vierpolige Mini-XLR-Anschluss sorgt für weitreichende Kompatibilität zu einer Vielzahl von Headsets. Der Eingang lässt sich zwischen Mikrofon und Instrument umschalten.“

Wie viele Funksysteme können zeitgleich betrieben werden?

Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 18 Funksysteme R-4/5, R-4THA/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 zeitgleich betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

R-4TBM/5

Allgemeine Daten

Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Kanäle	1
Betriebsdauer	> 20 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung	10/50 mW
Reichweite	120 m
Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)
Breite Sender	62 mm
Höhe Sender	80 mm
Tiefe Sender	23 mm
Gewicht Sender	95 g
Anschlüsse Sender	4-Pol-Mini-XLR