



KA-8TH/1

Best.-Nr.: 25.4410

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

UHF-PLL-Handsender

- Passend zu dem drahtlosen 16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem für Kameras KA-10/1PACK oder dem PLL-Taschenempfänger TG-10R/1
- Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik
- Regelbare Empfindlichkeit
- Mute-Funktion
- Batteriestatusanzeige und LC-Display mit Kanalanzeige

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

KA-8TH/1

Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk

KA-8TH/1

Charakteristik	Niere
System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer	ca. 20 h
Audio-Frequenzbereich	40-16500 Hz
Speisung	2 x 1,5-V-Mignon-Batterie
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 51 mm x 260 mm
Gewicht	216 g