



## TG-10R/1

Best.-Nr.: 0253070

### PRODUKTINFOS

#### 16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz

- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

#### PLL-Taschenempfänger

- 3,5-mm-Klinken-Kopfhöreranschluss
- Passender Ohrhörer mit Gummibügel wird mitgeliefert
- Kanalwahltaster
- LED-Kanalanzeige
- Lautstärke-Pegelregler
- Gürtelclip und Halstrageschlaufe

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

Induktionsschleife NL-90 zur Signalübertragung an ein Hörgerät ist optional erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN

### TG-10R/1

#### Allgemeine Daten

Art	Tour-Guide-System-Taschenempfänger
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	16
Betriebsdauer	12 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

#### Empfängerdaten

Stromversorgung Empfänger	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/1300 mAh
Breite Empfänger	54 mm
Höhe Empfänger	99 mm
Tiefe Empfänger	17 mm
Gewicht Empfänger	80 g
Anschlüsse Empfänger	1 x 3,5-mm-Klinkenbuchse (Kopfhörer)