



## CX-500DUSET

Best.-Nr.: 0236710

### PRODUKTINFOS

#### Miniatur-Elektret-Instrumentenmikrofon

- Für Akustik-Gitarren, Streichinstrumente und andere Akustik-Instrumente
- In Kombination mit dem integrierten Körperschallmikrofon entsteht ein unverfälschter, detaillierter Sound, der über einen weiten Dynamikbereich die natürlichen Klangeigenschaften des Instruments perfekt wiedergibt
- Lautstärkeregelung von Instrumenten- und Körperschallmikrofon einzeln über beiliegenden Phantomspeiseadapter/Mixer möglich
- Inklusive 2 Windschutze, 2 Selbstklebepads
- Lieferung in stabiler Kunststoffbox

#### Soundcheck 12/2017

„Eine gelungene Plug-and-Play-Lösung. Durch die von außen angebrachte Konstruktion müssen keine kostbaren Instrumente umgerüstet werden und können trotzdem auf der Bühne für akustischen Glanz sorgen. [...] die Mikrofonierung ist beim Spielen nicht im Weg und in Kombination mit der Lautstärkeregelung und Spannungsversorgung am Gürtel so gut wie unsichtbar.“

+ geringer Platzbedarf

+ hochwertiger Klang

## TECHNISCHE DATEN

### **CX-500DUSET**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Art                         | Instrumentenmikrofon  |
| Übertragungsart             | Kabel                 |
| Charakteristik              | Kugel                 |
| System                      | Back-Elektret         |
| Audio-Frequenzbereich       | 20-20000 Hz           |
| Nennimpedanz                | 1,5 k $\Omega$        |
| Empfindlichkeit             | 12,6 mV/Pa            |
| Signal/Rauschabstand        | 68 dB                 |
| Maximaler Schalldruck       | 130 dB                |
| Speisung                    | DC 1-5 V über PS-510M |
| Gehäusematerial             | Kunststoff            |
| Zul. Einsatztemperatur      | 0-40 °C               |
| Gewicht                     | 6,5 g                 |
| Anschluss                   | 2 x 4-Pol-Mini-XLR    |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,17 x 0,09 x 0,37 m  |
| Bruttogewicht               | 0,78 kg               |
| Nettogewicht                | 0,55 kg               |

### **CX-500DUSET**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kategorie              | Phantomspeiseadapter/Mixer                              |
| Eingangsspannung       | 9-V-Batterie oder 12-48 V Phantom                       |
| Anschlüsse             | 2 x 4-Pol-Mini-XLR (Eingang)<br>1 x XLR, sym. (Ausgang) |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C   |
| Abmessungen            | 65 x 92 x 30 mm   |
| Gewicht                | 81 g  |