



E-7TH/5

Best.-Nr.: 0259618

PRODUKTINFOS

Kondensator-UHF-PLL-Handsender

- 16 Kanäle
- Mute-Funktion
- 7-Segment-Kanalanzeige
- LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

TECHNISCHE DATEN

E-7TH/5

Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Hyperniere

E-7TH/5

System	Kondensator
Trägerfrequenzbereich	506-542 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
Audio-Frequenzbereich	50-16000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	218 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,08 x 0,1 m
Bruttogewicht	0,408 kg
Nettogewicht	0,218 kg