


# RU-8011D/5

Best.-Nr.: 0259848

## PRODUKTINFOS

**Diversity-UHF-PLL-Breitband-Empfänger**

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets (114 Kanäle)
- REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Auto-Scan-Funktion
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Statusanzeigen wie Gruppe/Kanal, Antenne A/B, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level
- XLR-Ausgang (sym.) und 6,3-mm-Klinkenausgang (asym.)

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**

**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

## TECHNISCHE DATEN

**RU-8011D/5**

| | |
|---|---|
| Allgemeine Daten | |
| Art | Empfängereinheit |
| Trägerfrequenzbereich | 506-542 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 60-15000 Hz |
| Kanäle | 1 |
| Klirrfaktor | < 0,6 % |
| Dynamik | > 105 dB |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Empfängerdaten | |
| Audiosignal Empfänger | 630 mV/600 Ω XLR (Line),<br>63 mV/600 Ω XLR (Mic),<br>320 mV/600 Ω Klinke |
| Stromversorgung Empfänger | über beil. Netzteil |
| Breite Empfänger | 212 mm |
| Höhe Empfänger | 38 mm |
| Tiefe Empfänger | 144 mm |
| Gewicht Empfänger | 440 g |
| Anschlüsse Empfänger | 1 x XLR, sym.,<br>1 x 6,3-mm-Klinke, asym. |