



## PS-510M

Best.-Nr.: 0236720

### PRODUKTINFOS

#### Phantomspeiseadapter/Mixer, batteriebetrieben

- Für die Spannungsversorgung von zwei Mikrofonen mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss (z. B. CX...W-Serie, Kopfbügel- und Lavalier-Mikrofone der CX-/CM-Serie)
- Ermöglicht den Betrieb an Mischpulten, Homerecordern o. Ä. ohne integrierte +48-V-Phantomspannung
- Getrennte Volume-Regler für beide Mikrofone
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Mute-Schalter
- Gürtelclip

### TECHNISCHE DATEN

#### PS-510M

|                  |   |
|------------------|---|
| Kategorie        | Phantomspeiseadapter/Mixer                                |
| Eingangsspannung | 9-V-Batterie (nicht mitgeliefert)<br>oder 12-48 V Phantom |

**PS-510M**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Anschlüsse             | 2 x 4-Pol-Mini-XLR (Eingang)  |
|                        | 1 x XLR, sym. (Ausgang)       |
|                        | 1 x 3,5-mm-Klinke (Kopfhörer) |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C                       |
| Abmessungen            | 65 x 92 x 30 mm               |
| Gewicht                | 80 g                          |