



UA-960

482 mm

Best.-Nr.: 0150820

PRODUKTINFOS

Aktiver Antennensplitter

- Für den Betrieb von bis zu vier UHF-PLL-Empfängern der UF-/US-/IN-Serie an einem Antennenpaar
- Mit diesem Gerät ist es nicht mehr nötig, die jeweiligen Antennen und Steckernetzgeräte der Einzelgeräte zu benutzen
- Frequenzbereich 470-960 MHz
- Stromversorgung über vier Kleinspannungsausgänge (4 x DC 12 V/max. 1 A)
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Zusätzlicher Kaskadieranschluss für weitere Antennensplitter
- Passende Anschlusskabel werden mitgeliefert
- Der optionale Antennenbooster UB-9001 wird direkt über UA-960 gespeist (intern abschaltbar)

TECHNISCHE DATEN

UA-960

Frequenzbereich	470-960 MHz
Anschluss	BNC
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/60 W
Abmessungen	482 x 45 x 250 mm, 1 HE
Gewicht	2,15 kg

