TG-10T/1

Best.-Nr.: 0253080

PRODUKTINFOS

16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz

- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

PLL-Taschensender

- Eingebautes Elektret-Mikrofon
- 3,5-mm-Klinken-Mikrofonanschluss
- Passendes Ohrbügelmikrofon CM-801F wird mitgeliefert
- Kanalwahltaster
- LED-Kanalanzeige
- Lautstärke-Pegelregler
- Gürtelclip und Halstrageschlaufe
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker als Ersatz für beiliegendes Kabel auch optional erhältlich

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

TG-10T/1

Allgemeine Daten	
Art	Tour-Guide-System-Taschensender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	16
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Reichweite	60 m
Stromversorgung Sender	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/1300 mAh
Breite Sender	54 mm
Höhe Sender	99 mm
Tiefe Sender	17 mm
Gewicht Sender	80 g
Anschlüsse Sender	1 x 3,5-mm-Klinkenbuchse (Mikrofon)